CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně pročtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

POPIS PRODUKTU

POSTUP INSTALACE

I. VRTÁNÍ DÉR

1. Vyjměte svítidlo a veškeré příslušenství z balení.
2. Vyberte vhodné umístění svítidla a dle stropního úchytu vyznačte pevnou polohu otvorů pro hmoždinky.
3. Vyvrtejte otvory o průměru 8 mm (hloubka vrtání L = 40 mm) a do otvorů zasuňte hmoždinky.

II. UPEVNĚNÍ VRCHNÍ ČÁSTI STROPNÍHO ÚCHYTU

1. Zatroubujte jeden samorezný šroub do hmoždinky, neutahujte ho a nechte cca 3 mm od zdi.
2. Protáhněte napájecí kabel silikonovou přechodkou na vrchní straně stropního úchytu a upravte kabel na správnou délku.
3. Samorezný šroub vložte do širší části otvoru na vrchní straně stropního úchytu a utáhněte šroub v užší části otvoru.
4. Zatroubujte samorezný šroub i do druhého otvoru a utáhněte.

IV. INSTALACE SPODNÍ ČÁSTI STROPNÍHO ÚCHYTU

1. Upravte délku napájecího kabelu podle délky ocelových lanek. Přebytečný napájecí kabel můžete namotat do stropního úchytu.
2. Nasaďte spodní část stropního úchytu.
3. Zaškrutujte ocelová lanka do stropního úchytu.

V. INSTALACE SVÍTIDLA

1. Zasuňte ocelová lanka do otvorů rychloupínacího úchytu na vrchní straně svítidla tak, aby měly stejnou délku.
2. Připojte napájecí kabel do konektoru na vrchní straně svítidla.
3. Svítidlo musí být ve vodorovné poloze. Pro kontrolu přesné vodorovné polohy použijte vodováhu (není součástí balení).



* Prosím, před pokračováním v instalaci se ujistěte, že vytvoříte stropní úchytu dřív pevně na svém místě.

III. PŘIPOJENÍ NAPÁJANÍ

1. Z napájecích vodičů odstraňte cca 6 až 8 mm izolace
2. Postupně zapojte do svorkovnice vodiče napájecího kabelu – ochranný uzemňovací vodič (⏚), neutrální vodič (N) a fázový vodič (L).

* Pro uvolnění ocelových lanek zmáčkněte vyčnívající úchytku, abyste upravili instalační výšku nebo demontovali svítidlo.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE

Vyhledejte a stáhněte aplikaci Yeelight z obchodu s aplikacemi (Google Play nebo Apple App store).

Před spuštěním párování se ujistěte, že váš Wi-Fi v místě instalace svítidla vysílá na frekvenci 2,4 GHz a má stabilní připojení k internetu.

Zapněte svítidlo, spusťte aplikaci a připojte svítidlo podle instrukcí na displeji telefonu.

Toto stropní svítidlo můžete ovládat i pomocí dálkového ovládání Yeelight Remote Control.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ (RESET)

Zapněte a vypněte nástěnný spínač světla 5-krát (vypnuto 2 s / zapnuto 2 s). Po úspěšném obnovení továrních nastavení (resetu) začne svítidlo pulzovat a po 5 sekundách pulzování se trvale rozsvítí. V tuto chvíli můžete proces párování spustit znovu.

* Pokud chcete svítidlo připojit k jiné síti Wi-Fi, musíte provést obnovení továrních nastavení.

SPECIFIKACE

Název: Yeelight Crystal LED Pendant Light
Model: YLDL01YL
Provozní teplota: -10 až 40 °C
Provozní vlhkost: 0 až 85 % RH
Vstupní napětí: 220 až 240 V | 50/60 Hz | 0,16 A
Příkon: 33 W (bílé LED – 280 x 0,093 W | barevné LED – 14 x 0,5 W)
Tepelná barvy: 2 700 až 6 000 K
Bezdrátové připojení: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
Bluetooth v4.2 BLE
Kmitočtové pásmo: 2412 – 2472 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 15,99 dBm

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Určeno jen pro domácí použití v interiéru. Používejte jen v suchých prostorách teplot a provozní vlhkosti.
- Před instalací tohoto produktu zkontrolujte napájecí napětí ve vaší elektrické rozvodné síti. Připojení k jiné elektrické síti než je uvedena ve specifikacích může produkt trvale poškodit a způsobit bezpečnostní rizika. Na takto poškozený produkt se nevztahuje záruka.
- Před otevřením krytu nebo výměnou svítidla odpojte napájení (vypnutím nástěnného spínače a jističe).
- V případě pochybností při zapojení se obraťte na kvalifikovaného servisního technika nebo elektrikáře.
- Produkt čistěte pouze suchým hadříkem, svítidlo před čištěním vypněte nástěnným spínačem napájení.
- Vyvarujte se přímému pohledu do zdroje světla.
- Zdrojem světla ve svítidle jsou moduly LED, které není možné uživatelsky vyměnit. V případě jakýchkoliv problémů s funkčností produktu kontaktujte prodejce nebo odborné servisní středisko.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte, aby se předešlo rizikům ohrožujícím bezpečnost osob a majetku. Opravy může provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným servisním technikem, aby se předešlo rizikům ohrožujícím bezpečnost osob a majetku.
- Svítidlo generuje teplem provázené teplo. Zajistěte dostatečný odvod tepla a svítidlo nezakrývejte.
- Když vypnete světlo pomocí dálkového ovládače Yeelight nebo pomocí aplikace Yeelight, napájecí napětí v napájecím kabelu zůstává přerušeno. V takovém případě se svítidlo nedotýkejte, nevyměňujte jej ani nerozebírejte. Hrozí úraz elektrickým proudem, zranění nebo dokonce smrt.
- Kvůli ochraně zraku se nedoporučuje instalovat svítidlo v poloze, ve které by byla jeho vzdálenost od osob menší než 38 cm.
- Před instalací odpojte napájení.
- Před instalací a používáním svítidla si pozorně přečtěte tento návod a v průběhu instalace dodržujte všechny kroky zde popsané.
- Požádejte elektrikáře o instalaci nebo údržbu. Zapojení musí odpovídat standardům IEEE nebo místním legislativním předpisům.

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

POPIS VÝROBKU

POSTUP INŠTALÁCIE

I. VŔTANIE DIER

1. Vyberte svietidlo a všetko príslušenstvo z balenia.
2. Vyberte vhodné umiestnenie svietidla a podľa stropného úchytu vyznačte presnú polohu otvorov pre hmoždinky.
3. Vyvŕtajte otvory s priemerom 8 mm (hĺbka vŕtania L = 40 mm) a do otvorov zasuňte hmoždinky.

II. UPEVNENIE VRCHNEJ ČASTI STROPNÉHO ÚCHYTU

1. Zaskrutkujte jednu samoreznú skrutku do hmoždinky, neutiahujte ju a nechajte vôľu cca 3 až 5 mm.
2. Prestrčte napájací kábel silikónovou prechodkou na vrchnej strane stropného úchytu a upravte kábel na správnu dĺžku.
3. Samoreznú skrutku vložte do širšej časti otvoru na vrchnej strane stropného úchytu a utiahnite skrutku v užšej časti otvoru.
4. Zaskrutkujte samoreznú skrutku aj do druhého otvoru a utiahnite.

IV. INŠTALÁCIA SPODNEJ ČASTI STROPNÉHO ÚCHYTU

1. Upravte dĺžku napájacieho kábla podľa dĺžky oceľových laniek. Prebytočný napájací kábel môžete namotať do stropného úchytu.
2. Nasaďte spodnú časť stropného úchytu.
3. Zaskrutkujte oceľové lanká do stropného úchytu.

V. INŠTALÁCIA SVIETIDLA

1. Zasuňte oceľové lanká do otvorov rýchloupínacieho úchytu na vrchnej strane svietidla tak, aby mali rovnakú dĺžku.
2. Pripojte napájací kábel do konektora na vrchnej strane svietidla.
3. Svietidlo musí byť vo vodorovnej polohe. Pre kontrolu presnej vodorovnej polohy použite vodováhu (nie je súčasťou balenia).

Pozor! Riziko zranenia elektrickým prúdom! Vypnite napájanie pred montážou alebo demontážou svietidla.

III. PRIPOJENIE NAPÁJANIA

1. Z napájacích vodičov odstráňte cca 6 až 8 mm izolácie.
2. Postupne zapojte do svorkovnice vodiče napájacieho kábla ochranný uzemňovací vodič (⏚), neutrálny vodič (N) a fázový vodič (L).

* Pre uvoľnenie oceľových laniek stlačte výčnievajúcu úchytku, aby ste upravili inštalačnú výšku alebo demontovali svietidlo.

OVLÁDANIE POMOCOU APLIKACE

Vyhľadejte a stiahnite aplikáciu Yeelight z obchodu s aplikáciami (Google Play nebo Apple App store).

Pred spustením párovania sa ujistite, že sít Wi-Fi v mieste inštalácie svietidla vysiela na frekvenci 2,4 GHz a má stabilné pripojenie k internetu.

Zapnite svietidlo, spustite aplikáciu a pripojte svietidlo podľa inštrukcií na displeji telefónu.

Toto stropné svietidlo môžete ovládať i pomocí diaľkového ovládání Yeelight Remote Control.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ (RESET)

Zapnite a vypnite nástenný spínač svetla 5-krát (vypnuto 2 / zapnuto 2 s). Po úspešnom obnovení továrních nastavení (resetu) začne svietidlo pulzovať a po 5 sekundách pulzovaní sa trvale rozsvieti. V tuto chvíli môžete proces párovania spustiť znovu.

* Pokud chcete svietidlo připojit k jiné síti Wi-Fi, musíte provést obnovení továrních nastavení.

ŠPECIFIKÁCIE

Názov: Yeelight Crystal LED Pendant Light
Model: YLDL01YL
Prevádzková teplota: -10 až 40 ° C
Prevádzková vlhkosť: 0 až 85% RH
Vstupné napätie: 220 až 240 V | 50/60 Hz | 0,16 A
Príkon: 33 W (biele LED – 280 x 0,093 W | farebné LED- 14 x 0,5 W)
Teplota farby: 2 700 až 6 000 K
Bezdrôtové pripojenie: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11 b / g / n)
Bluetooth v4.2 BLE
Frekvenčné pásmo: 2412 – 2472 MHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 15,99 dBm

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Určené len pre domáce použitie v interiéri. Používajte iba v rozsahu prevádzkových teplôt a prevádzkovej vlhkosti.
- Pred inštaláciou tohto produktu skontrolujte napájacie napätie vo vašej elektrickej rozvodnej sieti. Pripojenie k inej elektrickej sieti než je uvedený v špecifikáciách môže produkt trvale poškodiť a hrozí riziko poškodenia zdravia a majetku.
Na takto poškodený produkt sa nevzťahuje záruka.
- Pred otvorením krytu alebo výmenou svietidla odpojte napájanie (vypnutím nástenného spínača a ističa).
- V prípade pochybností pri zapájaní sa obráťte na kvalifikovaného servisného technika alebo elektrikára.
- Produkt čistite len suchou handričkou, svietidlo pred čistením vypnite nástenným spínačom napájania.
- Zdrojom svetla v svietidle sú moduly LED, ktoré nie je možné užívateľsky vymeniť. V prípade akýchkoľvek problémov s funkčnosťou produktu kontaktujte predajcu alebo odborné servisné stredisko.
- Výrobok nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte, aby sa predišlo rizikom ohrozujúcim bezpečnosť osôb a majetku. Opravy môže vykonávať len kvalifikovaný servisný technik.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený kvalifikovaným servisným technikom, aby sa predišlo rizikom ohrozujúcim bezpečnosť osôb a majetku.
- Svietidlo generuje teplom prevádzkový teplo. Zaistite dostatočný odvod tepla a svietidlo nezakrývajte.
- Keď vypnete svetlo pomocou diaľkového ovládača Yeelight alebo pomocou aplikácie Yeelight, napájacie napätie v napájacom kábli zostáva prerušené. V takom prípade sa svietidla nedotýkajte, nevymieňajte ho a ani nerozoberajte. Hrozí úraz elektrickým prúdom, zranenia alebo dokonca smrť.
- Kvôli ochrane zraku sa neodporúča inštalovať svietidlo v polohe, v ktorej by bola jeho vzdialenosť od osôb menšia ako 38 cm.
- Pred inštaláciou odpojte napájanie.
- Pred inštaláciou a používaním svietidla si pozorne prečítajte tento návod a v priebehu inštalácie dodržujte všetky kroky tu opísané.
- Požiadajte elektrikára o inštaláciu alebo údržbu. Zapojenie musí zodpovídať štandardom IEEE nebo místním legislativním předpisům.

SL | NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

OPIS IZDELKA

POSTOPEK NAMESTITVE

I. VRTANJE LUKENJ

1. Iz embalaže odstranite svetilko in vso ostalo opremo.
2. Izberite primerno mesto za svetilko in glede na stropno nosilec natančno označite položaj luknenj za vrtanje vijakov.
3. Izvrtajte luknje s premerom 8 mm (globina vrtanja L = 40 mm) in v luknje vstavite vložke za vijake.

II. PRITRDITEV ZGORNJEGA DELA STROPNEGA NOSILCA

1. Privijte en samorezni vijak v vijačni vložek, ne zategujte ga in pustite razmak približno 3 mm do 5 mm.
2. Napajalni kabel speljite skozi silikonski adapter na vrhu stropnega nosilca in prilagodite kabel na pravilno dolžino.
3. Samorezni vijak vstavite v širši del luknje na zgornji strani stropnega nosilca in privijte vijak na ožjem delu luknje.
4. Privijte samorezni vijak tudi v drugo luknjo in ga zategnite.

IV. INSTALACIJA SPODNJEGA DELA STROPNEGA NOSILCA

1. Uravnajte dolžino napajalnega kabla glede na dolžino oceljnih lanic. Prebitni napajalni kabel lahko namotate na stropno nosilec.
2. Nastavite spodnji del stropnega nosilca.
3. Zaskrutajte oceljne lanke na stropno nosilec.

V. INSTALACIJA SVETILKE

1. Zaskrutajte oceljne lanke v ustrezne luknje na zgornji strani svetilke, da bodo enake dolžine.
2. Pritrdite napajalni kabel v ustrezno vtičnico na zgornji strani svetilke.
3. Svetilka mora biti v vodoravni legi. Za preverjanje vodoravne lege uporabite vodno tehtnico (ni del pakiranja).

* Preden nadaljujete z namestitvijo se prepričajte, da je zgornji pokrov stropnega nosilca trdno nameščen.

III. PRIKLJUČITEV NAPAJANJA

1. Z napajalnih vodnikov odstranite približno 6 do 8 mm izolacije.
2. Vodnike napajalnega kabla postopoma priključite na priključni blok – zaščitni ozemljitveni vodnik ⏚, nevtralni vodnik (N) in fazni vodnik (L).

IV. PRITRDITEV SPODNJEGA DELA STROPNEGA NOSILCA

1. Dolžino napajalnega kabla prilagodite dolžini jeklenic. Presežek napajalnega kabla lahko navijete v stropni nosilec.
2. Pritrdite spodnji del stropnega nosilca.
3. Privijte jeklenice v stropni nosilec.

V. NAMESTITEV SVETILA

1. Jeklenice vstavite v luknje nosilca za hitro sprostitev na zgornji strani svetilke tako, da so enake dolžine.
2. Priključite napajalni kabel na priključek na zgornji strani svetilke.
3. Svetilka mora biti v vodoravnem položaju. Za merjenje nastavljanja vodoravnega položaja uporabite vodno tehtnico (ni del pakiranja).

* Če želite sprostiti jeklenice, pritisnite ročico za hitro sprostitev, da priklopite vilico namestitve ali odstranite svetilko.

UPRAVLJANJE S POMOČJO APLIKACIJE

Poiščite in prenesite aplikacijo Yeelight iz trgovine z aplikacijami (Google Play ali Apple Appstore).

Pred začetkom izdružitve se prepričajte, da omrežje Wi-Fi na mestu namestitve ne vsebuje odprtega frekvenco 2,4 GHz in ima stabilno internetno povezavo.

Vklopite svetilko, zaženite aplikacijo in povežite svetilko v skladu z navodili na zaslonu telefona.

To stropno svetilko lahko upravljate tudi z daljinskim upravljalnikom Yeelight Remote Control.

OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV (PONASTAVITEV)

5-krat vklopite in izklopite stensko stikalo svetilke (izklop 2 s/vklop 2 s). Po uspešni obnovitvi tovarniških nastavitev (ponastavitve) začne kontrolna lučka utripati in po 5 sekundah izključuje zasveti. Zdaj lahko znova dodajate postopek izdružitve.

* Če želite svetilko povezati z drugim omrežjem Wi-Fi, morate obnoviti tovarniške nastavitve.

SPECIFIKACIJE

Ime: Yeelight Crystal LED Pendant Light
Model: YLDL011YL
Delovna temperatura: -10 do 40 °C
Delovna vlažnost: 0 do 85 % RH
Vstopno napajanje: 220 do 240 V | 50/60 Hz | 0,16 A
Vhodna moč: 33 W (bela LED – 280 x 0,093 W | barvna LED – 14 x 0,5 W)
Temperatura barve: 2700 do 6500 K
Brezžična povezava: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) | Bluetooth v4.2 BLE
Frekvenčni pas: 2412~2472 MHz
Največja moč radijske frekvence (ERP): 15,99 dBm

VARNOSTNA OPOZORILA

* Namenjeno je za domačo in notranjo uporabo. Uporabljate samo odobrenO delovne temperature in delovne vlažnosti.
* Pred montažo tega izdelka preverite napajalno napetost v vašem elektrikem omrežju. Prikljuèite na drugo elektrièno omrežje, kot je navedeno v specifikacijah, lahko izdelek trajno poškoduje in povzroèi varnostna tveganja. Na tak naèin poškodovanega izdelka garancija ne krije.
* Preden odprete pokrov ali zamenjate svetilko, odklopite napajanje (z izklopom stenskega in varnostnega stikala).
* V primeru dvoma pri uporabnju se obrnite na usposobljenega servisnega tehnika ali elektrièarja.
* Izdelek èistite samo s suho krpo, svetilko pred èiš èenjem izkljuèite s stenskim stikalom za vklop.
* Izogibajte se neposrednemu pogledu na vir svetlobe.
* Vir svetlobe v svetilki so LED diode, ki jih ne more zamenjati uporabnik sam. V primeru kakršnihkoli težav s funkcionalnostjo izdelka se obrnite na pooblaščeni servisni center.
* Izdelka ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte, da se izognete morebitni ogroženosti varnosti ali lastnine. Popravila sme izvajati samo usposobljeni servisni tehnik.
* Èe je poškodovani kabel priklopljen, ga mora zamenjati usposobljeni servisni tehnik, da ne pride do tveganja ogroženja varnosti ljudi in lastnine.
* Svetilka med delovanjem ustvarja toploto. Zagotovite zadostno odvajanje toplote in svetilke ne pokrivajte.
* Ko izklopite svetilko z daljinskim upravljalnikom Yeelight ali z aplikacijo Yeelight, napajalna napetost v poèlnikem kablu ne bo prekinjena. V tem primeru se ne dotikajte, ne menjajte ali razstavljajte svetilke. Obstaja nevarnost elektrènega udara, polkoda ali celo smrt.
* Zaradi zaèite oèi ni priporoèljivo namestiti svetilke v poèitnicah, v katerem bi bila svetilka od ljudi oddaljena manj kot 38 cm.
* Pred namestitvijo odstranite folijo.
* Pred namestitvijo in uporabo svetilke natanèno preberite ta priroènik in med namestitvijo sledite vsem tukaj opisanim korakom.
* Za pomoè pri namestitvi ali vzdrževanju se posvetujte z elektrièarjem. Otèèenje more biti v skladu s standardi IEEE ali lokalno zakonodajo.

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék első használata előtt olvassa el alaposan ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

TERMÉKLEÍRÁS

II. A MENNYEZETI TARTÓ FELSŐ RÉSZÉNEK RÖGZÍTÉSE

1. Csavarjon be egy önfúró csavart a tápkábelre, he húzza meg, és hagyjon neki kb. 15 mm-nyi mozgásteret.
2. Húzza át a tápkábelt a mennyezeti tartó felső részén lévő szálkín szálkín, és igazítsa a kábelt megfelelő hosszúságúra.
3. Az önfúró csavart tegye be a mennyezeti tartó felső részén lévő nyílás szélesebb részébe, és húzza meg a csavart a nyílás keskenyebb részében.
4. Csavarjon be az önfúró csavart a másik lyukba is, és húzza meg.

IV. A MENNYEZETI TARTÓ ALSÓ RÉSZÉNEK FELSZERELÉSE

1. Igazítsa a tápkábelt az acélhuzalnak megfelelő hosszúságúra. A felesleges tápkábelt beletekerheti a mennyezeti tartóba.
2. Rögzítse fel a mennyezeti tartó alsó részét.
3. Csavarozza be az acélhuzalokat a mennyezeti tartóba.

V. A LÁMPATEST FELSZERELÉSE

1. Dugja be az acélhuzalokat a lámpatest tetején lévő gyorsrögzítő elem nyílásaiba úgy, hogy azonos hosszúságúak legyenek.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a lámpatest tetején lévő csatlakozóhoz.
3. A lámpatestnek vízszintesnek kell lennie. A vízszintes helyzet ellenőrzésére használjon vízmértéket (nem része a csomagnak).

* Az acélhuzalok kioldásához nyomja meg a gyorsrögzítő elemet, majd mozdítsa tudja a szerelési magasságot vagy le tudja szerelni a lámpatestet.

VEZÉRLÉS AZ ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

Keresse meg és töltse le a Yeelight alkalmazást az alkalmazásboltból (Google Play vagy Apple App store)

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a lámpa bezsperelésére helyezi a WiFi 2,4 GHz frekvencián szágírta, és stabilan kapcsolódik az internethez.

Bapcsolja be a lámpát, indítsa el az alkalmazást, és a telefon kijelzőjén megjelenő instrukciók szerint csatlakozzon a szerver szolgáltatásaihoz.

Ezt a mennyezeti lámpát Yeelight Remote Control távirányító segítségével is vezérelni lehet.

A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Kapcsolja a fali kapcsolót ötször fel majd le (ki 2 mp, be 2 mp). A gyári beállítások sikeres visszaállítása (reset) után a fény villogni kezd, majd 5 másodperc eltelttével folyamatosan világítani kezd. Most lehet ismét a párosítási folyamatot.

* Ha a lámpát egy másik WiFi-hálózathoz akarja csatlakoztatni, vagy szeretné azt más helyre szerelni.

SPECIFIKÁCIÓ

Megnevezés: Yeelight Crystal LED Pendant Light
Modell: YLDL011YL
Üzemi hőmérséklet: -10 – 40 °C
Üzemi páratartalom: 0 – 85% RH
Bemenő feszültség: 220– 240 V | 50/60 Hz | 0,16 A
Teljesítmény: 33 W (fehér LED – 280 x 0,093 W | színes LED – 14 x 0,5 W)
Színhőmérséklet: 2700 – 6 000 K
Vezeték nélküli csatlakozás: 2,4 GHz Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n | Bluetooth v4.2 BLE
Frekvenciasáv: 2412 – 2472 MHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény (EIRP): 15,99 dBm

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

* Csak háztartási, belső használatra való. Csak az üzemi hőmérséklet- és páratartalomtartományon belül használja.
* A termék telepítése előtt ellenőrizze a tápfeszültséget az villamos hálózatban, és ne csatlakoztassa a megadottól eltérő elektromos hálózatra csatlakoztatva, a terméket tönkreteheti és biztonsági kockázatot okoz. Az így megrongálódott termékre nem vonatkozik a jótállás.
* A borítás felnyitása vagy a lámpa cserélje előtt szüntesse meg a tápellátás csatlakozását (a fali kapcsoló és a biztosíték kikapcsolásával).
* Ha bármilyen kétsége van a tápellátással kapcsolatban, forduljon szakszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
* A terméket csak sárga tompítós lámpával, a lámpát tisztítás előtt kapcsolja ki a fali kapcsolóval.
* A lámpa fényforrásai LED modulok, amelyeket a felhasználó nem tud kicserélni. Ha a termék működésével kapcsolatban bármilyen problémát vagy kérdést, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.
* A terméket ne szedje szét, ne módosítsa és ne javítsa, hogy megelőzze a személyi és tulajdonbiztonsági veszélyeket és kockázatokat. A javítást csak szakképzett szervizhelyen végezhető.
* Ha a tápkábel sérült, szakképzett szervizszerelőnek kell cserélnie, hogy megelőzzék a személyi és tulajdonbiztonsági fenyegető kockázatokat.
* A lámpa működése közben hőt termel. Gondoskodjon a megfelelő hőelvezetésről, és ne takarja le a lámpát.
* Ha a világítás a Yeelight távirányítóval vagy a Yeelight alkalmazással kapcsolja le, a tápfeszültség megmarad a tápkábelben. Ilyen esetben ne érintse meg, ne szerelje szét és ne cserélje ki a lámpát. Áramütést, sérülést és akár halált is okozhat.
* Látása védelme érdekében ne nézzen a lámpa fényforrásaiba, amelyben a szemére van a lámpa.
* Ne helyezze el a lámpát olyan helyen, ahol a lámpa fényforrásai a szemére vannak irányítva.
* A lámpa felszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és a szerelés során kövesse az itt leírt lépést.
* A felszerelést és karbantartást kérje villanyszerelőtől.
* A csatlakoztatásnak meg kell felelnie az IEEE szabványainak vagy a helyi jogszabályoknak.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace spočívá v běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny obsahují baterie a elektronické součástky, které je nutno z výrobku ve vhodný místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím označením a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení YLDL011YL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spočíva v bežnom komunálnom odpadom je nepípustná. Všetky obsahujú baterie a elektronické súčiastky, ktoré je nutné z výrobku v súlade s miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným označením a certifikáciou podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu YLDL011YL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Ze výrobku s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace spočívá v běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny obsahují baterie a elektronické součástky, které je nutné z výrobku ve vhodný místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím označením a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení YLDL011YL je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda

MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelölással ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásoknak (közösségi szabályozás) kell megfelelniük (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektronikus és villamos berendezés és az azokban lévő akkumulátorok megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő gyűjtőudvaron és tanúsítványnak rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az előadóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy a YLDL011YL típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi teljes szövege rendelkezésre áll a www.wittytrade.cz/shoda weboldalon

INFORMACIE O ODSTRANENÍ A RECYKLÁCIU

Ve zařízení s tímto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spočíva v bežnom komunálnom odpadom je nepípustná. Všetky elektrické a elektronické súčiastky, ktoré je nutné z výrobku vo vhodných miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným označením a certifikáciou podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu YLDL011YL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

S tem Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta radijska oprema YLDL011YL skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu: www.wittytrade.cz/shoda

ID YLDL011

Yeelight Crystal Pendant Light

CZ | Uživatelská příručka
SK | Užívateľská príručka
SL | Navodila za uporabo
HU | Használati útmutató

Dovozce | Dovozca | Uvozník | Importőr
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11,
102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika, CZ
www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca | Proizvajalec | Gyártó
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiqi Rd,
Laoshan District, Qingdao, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne|
Proizvedeno na Kitajskem | Készült Kínában